Вапазоны VAPO SOFFIO 3000 и X-STEAM ELECTRONIC

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Вапазон для волос должен подходить к согласованной технологии услуги и рабочему месту. При покупке важны управление, удобная посадка под колпаком, подготовка воды, обслуживание и реальная комплектация. Разница 700 и 1000 Вт описывает электрическую мощность, но сама по себе не сообщает время процедуры или результат для волос.

Рассмотрим VAPO SOFFIO 3000 и X-STEAM ELECTRONIC на стойке P01. Оба выбранных исполнения доступны под заказ. Первый вариант имеет механические положения min/max и меньшую базовую цену, второй электронное управление и номинальную мощность 1000 Вт. Разберём, как принять решение для своего зала, рассчитать покупку и энергию, подготовить пост и проверить поставку.

Быстрый выбор под понятный рабочий сценарий

VAPO SOFFIO 3000 рассматриваем для задач, которым подходят предусмотренные две позиции механического регулятора. X-STEAM ELECTRONIC выбираем, когда требуется его электронное управление и подтверждённая комплектация подходит мастерам. До заказа согласуем аппаратные возможности с инструкциями используемых средств. Название модели и мощность не заменяют такого согласования.

- **VAPO SOFFIO 3000 с механикой min/max, 71 700 руб.** 700 Вт, таймер, индикатор и резервуар конденсата. Базовое чёрное исполнение на P01, поставка под заказ.
- **X-STEAM ELECTRONIC с электронным управлением, 115 200 руб.** 1000 Вт, таймер и электронная регулировка температуры и пара. Базовое чёрно-серое исполнение на P01, поставка под заказ.

Вапазоны для согласованной работы с паром



Вапазон "VAPO SOFFIO 3000"

VAPO SOFFIO 3000 на P01, 700 Вт и две механические позиции регулятора. Состав, цвет и срок поставки согласуем при заказе.

71 700 руб.



Вапазон "X-STEAM ELECTRONIC"

X-STEAM ELECTRONIC на P01, 1000 Вт и электронное управление. Это выбранная модель Electronic; дополнительные функции других версий не предполагаются.

115 200 руб.

Сравнить остальные исполнения можно в разделе вапоризаторы для волос.

Сопоставляем конкретные аппараты на P01

Базовая комплектация VAPO SOFFIO 3000 связана с чёрным аппаратом и стойкой P01, артикулом 22102. Для X-STEAM ELECTRONIC в базовом расчёте выбраны чёрно-серый цвет и P01. На фотографии может быть другое исполнение, поэтому окончательный набор деталей и цвет фиксируем в спецификации. Цена не распространяется автоматически на любую опору.

Параметр	VAPO SOFFIO 3000	X-STEAM ELECTRONIC
Цена на 27 октября 2026 года	71 700 руб.	115 200 руб.
Доступность выбранной базы	Под заказ	Под заказ
Электрическая мощность	700 Вт	1000 Вт
Питание	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50 Гц
Управление температурой и паром	Механический регулятор min/max	Электронный регулятор
Таймер	Предусмотрен, диапазон уточняем по исполнению	Предусмотрен, диапазон уточняем по исполнению
Исполнение в расчёте	Чёрный, P01	Чёрно-серый, P01
Что проверяем до согласования	Регулировки, водяной узел, подготовку и состав поставки	Регулировки, водяной узел, подготовку и состав поставки

Разница базовой цены составляет 115 200 - 71 700 = 43 500 руб. Доплата относится к сравнению этих комплектов, а не только к разнице мощности нагревателя. При покупке смотрим, какие возможности нужны мастеру и подтверждены для конкретного аппарата. Самое большое число ватт не является готовым критерием выбора.

У X-STEAM ELECTRONIC не предполагаем экран, автоматические программы или озон по характеристикам X-STEAM O2 DIGITAL OZONO. Сходное название семейства не делает версии одинаковыми. У VAPO SOFFIO 3000 обозначения min и max не заменяем произвольными значениями температуры и не принимаем за две универсальные программы услуг.

Почему мощность не определяет технологию обработки

Мощность характеризует электрическую нагрузку аппарата. Для сравнения подготовки пара дополнительно нужны количество воды, исходные условия, устройство нагрева и порядок работы. Без этих данных нельзя обещать, что 1000 Вт обеспечат конкретное число минут разогрева или заданную производительность в граммах в минуту.

Отношение 1000 / 700 составляет примерно 1.43. Это отношение номинальных мощностей, а не коэффициент ускорения услуги. Не делим время выдержки красителя на 1.43 и не переносим его на другой состав. Условия применения определяют инструкция материала, руководство аппарата и согласованная технология работы.

Если в описании ухода предусмотрено тепло, это ещё не означает разрешение использовать любой источник пара в любом режиме. До запуска проверяем способ воздействия,

допустимый порядок и ограничения. Для новой технологии сначала определяем требуемые условия, затем убеждаемся, что оборудование позволяет их обеспечить и контролировать.

Не обещаем лечение кожи головы или восстановление волос только по наличию парогенератора. В этом разборе выбираем оборудование и организацию поста. Технологические решения для окрашивания, осветления и ухода не заменяем единой настройкой таймера. Работу с клиентом не начинаем с самостоятельного подбора предельного режима аппарата.

Один аппарат у нескольких кресел

Для мобильной напольной версии заранее определяем, к каким креслам её будут подводить. Проводим маршрут с обычной расстановкой тележек и занятыми соседними постами. Аппарат должен подходить к рабочей посадке без пересечения кабелем прохода и без необходимости каждый раз убирать постоянно используемую мебель.

Проверяем устойчивость стойки, раскрытие опоры, состояние колёс и допустимые регулировки. Затем примеряем положение головы под колпаком на своём кресле. Нужна удобная посадка клиента и доступ мастера к управлению. Если ради аппарата приходится заметно отклонять человека от обычного положения, сначала меняем компоновку.

У X-STEAM ELECTRONIC встречается размерная запись 83 × 48 × 42 см. Для планировки уточняем состав и точки этого измерения, а не принимаем её за полный габарит рабочего поста на P01. Стойка, кресло, человек, подведение аппарата и доступ для обслуживания занимают дополнительное место.

Мобильность не означает разрешение перемещать аппарат в любом состоянии. Время и порядок перестановки с водой и после работы подтверждаем по руководству. Не переносим вапазон за колпак, органы управления или кабель. Для хранения выделяем место, где оборудование не перекрывает проход, дверь или доступ к другому рабочему узлу.

Два поста требуют проверки пересечения задач

Покупку второго аппарата связываем с фактическим расписанием и подготовкой, а не только с количеством кресел в зале. Если два мастера одновременно нуждаются в оборудовании, одна мобильная стойка не выполняет две задачи одновременно. В графике учитываем разрешённую работу, завершение и подготовку, без выдуманного универсального времени каждой услуги.

До заказа проверяем расположение двух аппаратов при одновременной работе соседних постов. Стойки и кабели не должны занимать один и тот же проход, а подготовка воды не должна требовать переносить ёмкости над клиентом. Проверяем доступ к мойке и месту обслуживания, предусмотренный реальной организацией салона.

Если мастера используют разные материалы и технологии, составляем требования каждого до выбора моделей. Одинаковые аппараты упрощают обучение одному порядку управления, но не делают режимы двух разных услуг одинаковыми. Разные модели требуют понятной маркировки и доступных руководств, чтобы сотрудники не переносили настройку по привычке.

Водяной узел готовим по документам своего исполнения

Перед первым включением получаем руководство и устанавливаем допустимую воду, границы заполнения, последовательность запуска и окончания работы. Тип воды нельзя надёжно выбрать по совету для соседнего аппарата. Ёмкость водяного узла и продолжительность работы от одной заправки не выводим из мощности 700 или 1000 Вт.

Резервуар конденсата рассматриваем отдельно от подготовки рабочей воды. Проверяем доступ к нему и предусмотренный способ опорожнения, а также место, куда сотрудник может поставить принадлежности. Не используем собранный конденсат как автоматически пригодную чистую воду для следующей работы. Внутренние узлы обслуживаем по назначению, без изменения водяной схемы.

Уровень, момент долива и возможность действий с тёплым аппаратом определяются руководством. Не считаем окончание таймера мгновенным охлаждением нагревателя и воды. Доступ к горячим частям и остаточный пар учитываем при завершении и переноске. Наличие сигнализации уровня, блокировки сухого включения или автоматического долива подтверждаем отдельно.

Допустимость состава для нанесения на волосы не означает разрешения добавлять его внутрь водяного тракта. Краситель, масло, ароматизатор и средство удаления накипи не используем как произвольные добавки при рабочем испарении. Если для обслуживания предусмотрено специальное средство, соблюдаем его назначение и последовательность подготовки аппарата после очистки.

Маршрут проверки от подключения до следующей записи

Этап	Что проверяем на месте	Что должно быть согласовано
Подготовка питания	Маркировку, целостность кабеля и размещение соединения	Подключение по руководству без натяжения и зоны пролива
Подведение к креслу	Основание, колёса, рабочую высоту и колпак	Удобную посадку и доступ мастера
Подготовка воды	Допустимый тип, уровень и последовательность	Понятный порядок из руководства конкретного аппарата
Рабочая настройка	Таймер, органы управления и индикацию	Совместимость с согласованной технологией услуги
Завершение	Предусмотренное отключение и подготовку водяных узлов	Охлаждение, удаление конденсата и обслуживание по инструкции
Следующая запись	Чистоту, комплектность и состояние аппарата	Передачу оборудования следующему мастеру в известном состоянии

Порядок проверки не является инструкцией включать аппарат без воды. Первичную пробу проводят в условиях и последовательности его руководства, сначала без клиента. Если для проверки требуется сервисная операция, её не заменяют бытовым экспериментом. Повреждения, течь, нестабильную стойку и необычную работу фиксируем до использования на записи.

Точка подключения должна соответствовать реальному месту работы. Не ведём кабель через лучи движущейся опоры и не делаем соединение там, где готовят воду или опорожняют ёмкость. Для двух аппаратов учитываем всю одновременно работающую группу оборудования. Расчёт стоимости энергии не заменяет проект электропитания и выбор защиты.

Бюджет одного, двух и смешанных комплектов

На 27 октября 2026 года одна VAPO SOFFIO 3000 в выбранном исполнении стоит 71 700 руб., один X-STEAM ELECTRONIC 115 200 руб. Две первые модели дают 143 400 руб., две вторые 230 400 руб. Разница партии из двух единиц составляет 87 000 руб. В сумму не включаем кресла, подготовку помещения и несогласованные услуги.

Для контрольного примера двух X-STEAM возьмём условную доплату 4000 руб. за каждую единицу и 6000 руб. общих расходов. Получаем 2 × (115 200 + 4000) + 6000 = 244 400 руб. Это демонстрация сметы. Она не обещает конкретный другой штатив, монтаж или доставку за фиксированную доплату.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для смешанного заказа одной VAPO SOFFIO и одного X-STEAM базовая сумма равна 186 900 руб. Считаем группы отдельно, а общие затраты включаем один раз. После изменения модели сверяем введённые расходы: калькулятор не проверяет совместимость дополнительной детали и не определяет окончательную комплектацию автоматически.

Статус «под заказ» означает необходимость подтвердить исполнение и срок поставки. Не планируем открытие услуги только по наличию цены на странице. До расчёта даты запуска согласуем поставку, документы, сборку и проверку рабочего места. Для нестандартной опоры или цвета заново проверяем цену и возможность комплектования.

Условное потребление 700 и 1000 Вт

Для одного аппарата при условных двух часах суммарного включения в день и 22 днях VAPO SOFFIO даёт 0.7 × 2 × 22 = 30.8 кВт·ч. Для X-STEAM расчёт 1 × 2 × 22 даёт 44 кВт·ч. При условном тарифе 10 руб. за кВт·ч получаем 308 и 440 руб. Разница 132 руб. относится только к этим исходным данным.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

В этой модели мощность считается постоянной номинальной. Реальный нагрев и регулирование могут давать другой расход. Положение min не переводим автоматически в половину ватт; время подготовки учитываем в своём графике. Фактическую энергию выбранного режима определяют измерением, а тариф заменяют своим.

Для двух X-STEAM с тем же условным графиком получаем 88 кВт·ч и 880 руб. За более низкой месячной суммой не скрываем цену покупки, обслуживание и организацию места. Дешевле по энергии не означает автоматически лучше для технологии, а больше ватт не означает гарантированно меньшее время услуги.

До заказа уточняем стойку, кронштейн и документы

Для VAPO SOFFIO базовая цена относится к P01; упоминание кронштейна в описании не делает настенную версию частью этого комплекта. Если нужна установка на стену, подтверждаем возможность конкретного исполнения, схему, состав и цену. Рекомендованные 200 см от пола не используем как универсальную готовую отметку для сверления.

Для X-STEAM ELECTRONIC предусмотрены варианты со стойками P01 и P04. Не предполагаем настенное крепление только по тому, что оно существует у другого вапазона. Точки соединения, подходящую опору и допустимую конфигурацию проверяем по конкретной

поставке. При замене старого аппарата показываем маркировку и фото существующего крепления.

Для любого монтажа проверяем реальное помещение и инструкции. На стене важны материал основания и подходящее крепление, на полу устойчивость и траектория опоры. Работающий рядом мастер, открытая дверь и выдвинутый ящик должны учитываться одновременно. Согласование до ремонта помогает избежать покупки комплекта, который не помещается в готовый пост.

Приёмка и обслуживание водяного аппарата

При получении сверяем модель, цвет, опору, принадлежности и документы с заказом. Осматриваем колпак, корпус, резервуары, крепления и кабель. Повреждения фиксируем до эксплуатации. После сборки по руководству проверяем устойчивость и разрешённые функции в обычной рабочей расстановке, затем сохраняем маркировку для обслуживания.

Уход за внешней поверхностью и очистка внутреннего водяного узла являются разными операциями. Не назначаем одну бытовую кислоту или один химический режим всем деталям. Средство, концентрацию, время контакта и последовательность выбираем по допустимости для конкретного материала и руководству. Не заливаем управление и электрические соединения.

Подготовку оборудования связываем с действующими СП 2.1.4284-26 и порядком салона. Наличие пара в рабочем колпаке не доказывает стерилизацию аппарата, кожи или инструмента. Отдельно выполняем предусмотренную обработку поверхностей и обслуживание. При новом люфте, утечке или нестабильном нагреве выясняем причину до следующего использования.

Сотрудникам нужны доступные сведения о заполнении, завершении, очистке и обращении в сервис. В сервисной заявке указываем модель, исполнение, маркировку, выбранный режим и наблюдаемое поведение. Случайное усиление крепления, замена питания неподходящей деталью или обход штатного управления не являются нормальным способом продолжить запись.

FAQ о покупке вапазона для волос

1000 Вт ускоряют любую процедуру в 1.43 раза?

Нет. Это отношение электрических мощностей 1000 и 700 Вт. Время услуги задаётся согласованной технологией, а подготовка пара зависит от устройства и исходных условий.

Какие настройки предусмотрены у VAPO SOFFIO 3000?

Есть таймер и механическая регулировка температуры и количества пара min/max. Численные температуры и диапазон таймера подтверждаем по руководству поставленного исполнения.

X-STEAM ELECTRONIC имеет озон и готовые программы?

Не переносим такие возможности из версии O2 DIGITAL OZONO. Для выбранного Electronic подтверждаем именно его управление и комплект, без предположений по общему названию.

Один аппарат подойдёт двум мастерам?

Это зависит от пересечения задач и подготовки между ними. Один мобильный прибор нельзя использовать одновременно у двух клиентов; реальный график проверяем до закупки.

Какую воду и сколько нужно заливать?

Тип, уровень и порядок заполнения определяем по руководству конкретного аппарата. Номинальная мощность и внешнее сходство не дают этих сведений.

В базовую цену входит любой кронштейн?

В расчёте выбраны версии на P01. Для другого крепления отдельно подтверждаем возможность установки, детали, стоимость и монтажную схему.

Сколько энергии потребляют два X-STEAM по этому примеру?

При постоянных 1000 Вт, двух часах в день и 22 днях расчёт даёт 88 кВт·ч. При условном тарифе 10 руб. это 880 руб.; реальный график и расход могут различаться.

Что означает поставка под заказ?

До покупки согласуем модель, исполнение, состав и срок. Цена на странице не обещает отгрузку сегодня и не заменяет подтверждение готовности выбранного комплекта.

Аппараты и организация парикмахерского места
VAPO SOFFIO 3000 и выбранная база
X-STEAM ELECTRONIC и комплектации
Посадка и размеры парикмахерского кресла
Все вапоризаторы для волос